



F531E

Kamera IP dualna,
w obudowie zewnętrznej
z promiennikiem podczerwieni

- Kamera IP do zastosowań zewnętrznych
- Wbudowany web serwer
- Promiennik IR (21 diod LED)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Przetwornik 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 640x480
- 25 kl/s dla 640x480
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie
- Zasilanie 12 VDC lub PoE



Parametry techniczne F531E

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,0mm, F1.5
Czułość	0,5 Lux
Oświetlacz IR	21 diod LED (Φ8), zasięg do 15 m
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum(S/N)	> 50 dB
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4
Rozdzielczość	640 x 480 320 x 240 160 x 120
Ilość klatek	MPEG4: do 30 kl/s dla 640x480 MJPEG: do 15 kl/s dla 640x480
Ilość strumieni	2 (MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/7,5 ~ 1/120 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wejście, wyjście audio kompresja G.711, PCM, 8kHz, 64 kbit/s

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS
wejścia alarmowe	1 (5V / 12 V DC)
wyjścia alarmowe	1 (max. 30W)
Ilość połączeń jednoczesnych	5 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	Wejście alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram
Reakcja na alarm	wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP, aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wejście audio) gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio) złącze blokowe (we / wy alarmowe)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 1.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 64MB 512 MB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	99 x 73 (Φ) mm
Waga	0,705 kg (bez zasilacza)