



ZW350R, ZW350DR
ZW800R, ZW800DR

Zwory elektromagnetyczne



- łatwy montaż
- Możliwość instalacji do drzwi dwuskrzydłowych
- Przełącznik stanu otwarcia drzwi
- Sygnalizacja otwarcia drzwi diodą LED

Parametry techniczne:

ZW350R	Zwora elektromagnetyczna: wymiar 170x35x21mm/Ud waga 180KG, przekaźnik stanu, sygnalizacja LED, przekaźnik NO/NC Zasilanie 12VDC/0,3A lub 24VDC/0,15A
ZW350DR	Podwójna zwora elektromagnetyczna, montaż na drzwiach dwuskrzydłowych: wymiar 340x35x21mm, Ud waga 2 x 180KG, przekaźnik stanu, sygnalizacja LED, 2 x przekaźnik NO/NC Zasilanie 2 x 12VDC/0,3A lub 2 x 24VDC/0,15A
ZW800R	Zwora elektromagnetyczna: wymiar 285x49x29mm/Ud waga 350KG, przekaźnik stanu, sygnalizacja LED, przekaźnik NO/NC Zasilanie 12VDC/0,25A lub 24VDC/0,24A
ZW800DR	Podwójna zwora elektromagnetyczna, montaż na drzwiach dwuskrzydłowych: wymiar 570x49x29mm, Ud waga 2 x 350KG, przekaźnik stanu, sygnalizacja LED, 2 x przekaźnik NO/NC Zasilanie 2 x 12VDC/0,25A lub 2 x 24VDC/0,24A