



## F5100

Kamera megapikselowa,  
kompaktowa, wewnętrzna

- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Wbudowany webserwer
- Przetwornik 1.3 Mpix, 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 1280x1024
- do 15 kl./s dla 1280x1024, do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Trzy strumienie wideo + 3GPP
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa SMB, FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie
- Zasilanie 12 VDC lub PoE



### Parametry techniczne F5100

<b>Przetwornik obrazu</b>	<b>1/4" CMOS, 1.3Mpix ze skanowaniem progresywnym</b>
<b>Obiektyw</b>	<b>f = 4,0mm, F1.2, mocowanie CS</b>
<b>Czułość</b>	<b>0,5 Lux</b>
<b>Stosunek sygnał/szum(S/N)</b>	<b>&gt; 50 dB</b>
<b>Kompresja wideo</b>	<b>MJPEG / MPEG4 / H.264</b>
<b>Rozdzielczość</b>	<b>1280 x 1024 1280 x 720 640 x 480 320 x 240</b>
<b>Ilość klatek</b>	<b>do 15 kl/s dla 1280x1024 do 30 kl/s dla 640x480</b>
<b>Ilość strumieni</b>	<b>3 (H.264, MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych</b>
<b>Funkcje obrazu</b>	<b>obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności</b>
<b>Migawka</b>	<b>1/4 ~ 1/120 sek.</b>
<b>Audio</b>	<b>dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR</b>

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS
wejścia alarmowe	1 (5V / 12 V DC)
wyjścia alarmowe	1 (max. 30W)
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	wejście alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wejście audio) gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio) złącze blokowe (we / wy alarmowe)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 1 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	obiektyw 4mm, uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	113 x 75 x 44 mm
Waga	0,188 kg (bez zasilacza)