



F5105

Bezprzewodowa
megapikselowa kamera IP,
kompaktowa, wewnętrzna



- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Wbudowany webserwer
- Wifi (IEEE 802.11b/g)
- Przetwornik 1.3 Mpix, 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 1280x1024
- do 15 kl./s dla 1280x1024, do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Trzy strumienie wideo + 3GPP
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa SMB, FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie
- Zasilanie 12 VDC

Parametry techniczne F5105

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS, 1.3Mpix ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,0mm, F1.2, mocowanie CS
Czułość	0,5 Lux
Stosunek sygnał/szum(S/N)	> 50 dB
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Rozdzielczość	1280 x 1024 1280 x 720 640 x 480 320 x 240
Ilość klatek	do 15 kl/s dla 1280x1024 do 30 kl/s dla 640x480
Ilość strumieni	3 (H.264, MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/4 ~ 1/120 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Obsługa Wifi	WEP, WPA (PSK, AES), WPA-2 (PSK, AES)
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS
wejścia alarmowe	1 (5V / 12 V DC)
wyjścia alarmowe	1 (max. 30W)
Ilość połączeń jednoczesnych	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	wejście alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP aktywacja wyjścia alarmowego
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wejście audio) gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio) złącze blokowe (we / wy alarmowe)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 1 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	obiektyw 4mm, uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	113 x 75 x 44 mm
Waga	0,188 kg (bez zasilacza)