



YAK1A

Autonomiczny
kontroler jednego przejścia



- Wbudowany czytnik kart
- Rejestracja do 1000 użytkowników
- Możliwość podłączenia drugiego czytnika
- Łatwy montaż
- Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna stanu pracy czytnika
- Identyfikacja Karta/karta+PIN/PIN

Parametry techniczne:

	YAK1A
Liczba obsługiwanych przejść	1
Rodzaj czytanych kart	Standard UNIQUE
Odległość odczytu kart	Maks. 15cm
Liczba użytkowników w systemie	1000
Identyfikacja	Karta/karta+PIN/PIN
Wymiary: L x W x H	109mm x 87mm x 37mm
Zasilanie	9-12VDC
Pobór mocy	<1W
Możliwość ręcznego otwarcia drzwi	Tak, przycisk wyjścia
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Sygnalizacja LED	Tak
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM 1A, 12VDC